

DSC Classic PC585



4+4 Zónás Vezetékes, vagy 32 zónás Hibrid Vezeték nélküli Biztonsági Rendszer

8 Vezetékes, vagy 32 Vezeték nélküli Zóna

- Központi panelen 4 vezetékes zóna, amely 8 zónáig bővíthető billentyűzeti zónabemenetekkel
- Maximum 32 vezetékes zóna

Vezeték nélküli rendszer

- PC5132NB - vezetékes zóna nélküli vevő modul
- Maximum 32 vezetékes zóna
- Maximum 16 vezetékes zóna nélküli kulcs

EEPROM memória

- Nem veszti el az adatokat teljes AC- és akkufeszültség kimaradásakor sem

Továbbfejlesztett Kommunikációk

- Automata formátumok támogatása (SIA és Contact ID)
- 4/2 impulzus formátumok
- Riasztáskor jelzés mobiltelefonra (Residential)
- 3 telefonszám (a 3. az első telefonszám tartaléka)
- 2 Ügyfél azonosító szám

Könnyű Üzembe Helyezés

- 4 vezetékes kommunikációs busz (KEYBUS)
 - billentyűzetek és bővítő modulok felfűzése 330m-es távolsáig
- Segéd táp kimenet
 - AUX:...550mA@12V_{DC}

PC585 Felügyeleti Központ

- 8 szabadon programozható zóna
 - 4 vezetékes zóna a központi panelen és 4 billentyűzeti zóna
 - maximum 32 zónáig bővíthető PC5132 vevőegységgel
 - minden zóna programozható betörési, vagy tűzzónaként⁽¹⁾
 - NC, EOL, DEOL hurok ellenállásos zónalezárás opciók⁽¹⁾

27 programozható zóna típus, 8 programozható zóna attribútum

⁽¹⁾ a billentyűzeti zónák nem programozhatók tűzzónaként és nem támogatják a DEOL lezárás

- 128 esemény tárolása
 - minden esemény automatikus idő és dátum bélyeggel van ellátva
 - az eseménytár online kinyomtatható, vagy offline LCD kezelőn megjeleníthető, illetve DLS szoftverrel letölthető
- Riasztási kimenet
 - sziréna kimenet - 700mA@12V_{DC}, PTC elemmel rövidzár védett
- 2 programozható feszültség kimenet
 - PGM1: nagy áramú, 300mA@12V_{DC}
 - PGM2: kis áramú, 50mA@12V_{DC}
 - 18 különféle programozási lehetőség
- Helyi PC-LINK és távoli fel/letöltési lehetőség
 - A PC-LINK csatlakozó lehetőséget biztosít a PC-hez soros porton való kapcsolódáshoz
 - Rendszer felprogramozása DLS szoftveren keresztül
 - Az eseménytár letöltése számítógépre
- 1,5A-es felügyelt tápegység
 - segéd táp...12V_{DC}@550mA
 - PTC-s segéd táp (AUX) és sziréna (Bell) kimeneti védelem
 - KEYBUS hibák elektronikus védelme
 - AC táp- és akkufeszültség felügyelete
- Akkumulátor szükséglet
 - 12V, min. 4Ah kapacitás, tölthető zselés akku
- Transzformátor szükséglet
 - 16,5V_{AC}@40VA

Rendszer Működés

- 37 különféle 4 vagy 6 digitos hozzáférési kód
 - 32 felhasználói kód, 1 mester kód, 2 kényszerített kód, 2 felügyelői kód
- 1 telepítési kód
- „Kód nélküli zónakiiktatás” opció
 - a felhasználók kód beütése nélkül tudnak zónákat kiiktatni
- „Gyors élesítés”, ill. „gyors kilépés” funkciók
 - a felhasználók egyszerűen és gyorsan élesíthetik a rendszert, illetve élesítés alatt elhagyhatják a védett területet
- „Otthoni/Távozó” zónatípus és „otthoni” élesítés
- Automatikus élesítés
 - a rendszernek megadható, hogy naponta mely időben élesedjen be automatikusan
- Ajtócsengő funkció
 - zónaként programozható

- a billentyűzet hangjelzést ad akkor, amikor egy zónát megsértenek, (ajtót kinyitják), majd amikor az helyreáll (ajtót becsukják)

Téves riasztást megelőző tulajdonságok

- Hangos kilépési késleltetés
- Gyors kilépés
- Hangos kilépési hiba
- Zónánként programozható riasztás számláló
- Élesítésnél/hatástalanításnál sziréna hang
- Zónánként programozható átviteli késleltetés
- Hangos belépési késleltetés
- AC hiba, TLM és Alacsony akku hiba átvitel késleltetés
- Részleges zárasi kód átvitel
- Riasztás utáni nyitás kód átvitel

Teljes felügyelet

A hibajelenségek teljes megjelenítése a billentyűzeteken és a hibakódok elküldése a felügyeleti állomásra

- Akku hiba
- AC hiba
- Alacsony zóna akku
- Segéd táp hiba
- Zóna tamper
- Zóna rövidzár hiba
- Rendszer tamper
- Tűzzóna hiba
- Sziréna áramkör hiba
- Kommunikációs hiba
- Általános rendszer hiba
- Rendszeridő hiba
- Esemény memória 75%-os telítettség
- Telefonvonal hiba (TLM)
- Általános rendszer felügyeleti hiba

LED & LCD Billentyűzetek

- A rendszerbe 8 billentyűzet illeszthető LED és/vagy LCD
- LCD Billentyűzetek
 - MAGYAR LCD5500Z szöveges
 - LCD5501Z INT ikonos
méret: 144x114x25 mm
3 LED kijelző: Üzemkész, Élesítve és Hiba
- LED Billentyűzetek
 - PC1555RKZ 8 zónás
méret: 114x114x25 mm
3 LED kijelző: Üzemkész, Élesítve és Hiba
 - PC5508Z, PC5516Z, PC5532Z 8/16/32 zónás
méret: 144x114x25 mm
7 LED kijelző: Üzemkész, Élesítve, Hiba, Memória, Kiiiktatás, Tűz, Program
- LCD5500Z MAGYAR billentyűzet
 - Többnyelvű kijelzés
 - Nagy 32 karakteres kijelző
 - Zónacímke
 - Rendszer instrukciók
 - Rendszer állapot
 - 128 esemény lista
 - Hiba események
 - A PC585 biztonsági rendszer minden funkciója programozható a jó megjelenésű, könnyű kezelhetőség, többnyelvű LCD5500Z billentyűzetről
- Háttérvilágításos kijelző
 - a kijelző és a billentyűk megvilágítása, hogy a rossz fényviszonyok között is egyszerűen kezelhető legyen
 - állítható fényerő és kontraszt
- Piezo hangjelzés

- visszajelzi a billentyűk megnyomását, jelzi a rendszer hibaállapotát
- 21 különféle hangjelzés választható
- 4 vezetékkel lehet csatlakoztatni a KEYBUS-ra max. 330m-es távolságból
- Zóna bemenet
 - érzékelőket lehet közvetlenül a billentyűzet zóna bemenetére csatlakoztatni, a 4 paneli zóna valamelyike helyett, vagy a teljes zónaszámot lehet megnövelni összesen 8-ra négy billentyűzeti zónával
- 5 programozható funkció gomb 14 különböző opcióval, mint pl. Otthoni Élesítés, Távozó Élesítés, Gyors Élesítés, stb.
- 4 fajta billentyűzetről aktiválható riasztás: Tűz, Pánik, Segély, és Kényszerített
- Egyszerű működtetési utasítások
 - felhasználói funkció menü
 - speciális funkciók eléréséhez szükséges billentyűk megjelenítése
 - programozási funkciók

PC5400 - RS232 Soros nyomtató modul

- A PC585-ös panel eseménytárában megjelenő eseményeket soros nyomtatóra angolul online nyomtatja
- Alkalmazható bármely 300, 1200, 2400 vagy 4800 BPS-es soros nyomtatóhoz
- A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez
- Áramfelvétele: 65 mA
- Rendszerenként egy modul kapcsolható

Vezeték nélküli Biztonság

- 32 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatása
- Narrow Band, 433 MHz-es technológia
- Teljesen felügyelt rendszer
- 12 perces felügyeleti idő
- A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez
- Áramfelvétel: 125mA
- Vezeték nélküli Vezérlő Eszközök
- WLS919NB Vezeték nélküli Kulcs
 - Távoli élesítés/hatástalanítás
 - 16 kulcsot lehet egy rendszerbe beéltetni
 - Szabadon programozható funkciógombok
- WLS925NB
 - Vezeték nélküli nyitásérzékelő
 - Ajtók, ablakok mellé
- WLS906NB
 - Meridian típusú vezeték nélküli optikai füstérzékelő
- WLS904NB
 - Mozcásérzékelő
- WLS912NB
 - Üvegtörésérzékelő

Importőr:

DSC Hungária

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.

Tel.: (1) 210-3359 • Fax: (1) 210-3389

Tech-Info: (30) 279-0882 • E-mail: info@dshungaria.hu

Webáruház: www.dsc.hu • Web: www.dshungaria.hu

Az Ön forgalmazója:

